



SISTEMAS MDS Buses en Sistema MDS Digital (cableado): - Sólo AUDIO: *Bus de Placas: 4 hilos + Par trenzado apantallado. * Bus interconexión centrales (red FXL): 4 hilos + Par trenzado apantallado. * Bus de Decoders: 4 hilos + Par trenzado apantallado. - AUDIO + VIDEO: * Bus de Placas: 7 hilos + Par trenzado apantallado + coax * Bus interconexión centrales (red FXL): 4 hilos + Par trenzado apantallado + coax . * Bus de Decoders+Distribuidor de Video: 6 hilos + Par trenzado apantallado + coax. Buses en Sistema MDS Direct (cableado): - Sólo AUDIO: * Bus de Placas: 4 hilos + Par trenzado apantallado. * Bus de Entrada General a Bloques Interiores o Bus entre Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado. * Bus de Decoders: 4 hilos + Par trenzado apantallado. - AUDIO + VIDEO: * Bus de Placas: 7 hilos + Par trenzado apantallado + coax * Bus de Entrada General a Bloques Interiores o Bus entre Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado + coax . * Bus de Decoders+Distribuidor de Video: 6 hilos + Par trenzado apantallado + coax. Buses en Sistema MDS City (cableado): - Sólo AUDIO: * Bus de Placas: 4 hilos + Par trenzado apantallado. * Bus de Entrada General (MDS Digital o MDS Direct) a Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado. * Bus entre Bloques Interiores: 4 hilos + Par trenzado apantallado. * Bus de Decoders: 4 hilos + Par trenzado apantallado. - AUDIO + VIDEO: * Bus de Placas: 7 hilos + Par trenzado apantallado + coax * Bus de Entrada General (MDS Digital o MDS Direct) a Bloques Interiores: 4 hilos + Par tren-

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
