

Descripción para proyectos

- Dispositivo TAG-TX02 de residentes.
- La pulsera TAG de usuario es anti-alérgica, con protección contra salpicaduras e incorpora un cierre de seguridad que evita que el usuario pueda desmontarlo.
- Se alimenta mediante una pila CR2032, para una autonomía superior a 2 años o 3.000 transmisiones.
- Funciona con el control de errantes CHE-02, dispositivo inalámbrico de control de errantes para detección de salida no autorizada.
- Dispone de correas de seguridad de recambio PULS-801A.



Especificaciones

•Iluminación	Leds de estado
•Material	Plástico ABS
•Dimensiones	40 x 40 x 10 mm
•Frecuencia de funcionamiento	433MHz
•Alimentación	Batería de litio CR2032
•Peso Neto	25g
•Temperatura funcionamiento	5°C a 40°C.